

# ABUS August Bremicker Söhne

## Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Artikelnummer: 38828 | EAN: 4003318388286

### Einsatz und Anwendung

- Überwachung von Eigenheim, Wohnung etc.
- Zuverlässige Überwachung bei Tag & Nacht
- Zugriff und Steuerung via App

### Technologie

- 868.3 MHz (EU) Frequenz, 2-Way Kommunikation
- Integrierte Sirene (einstellbare Lautstärke)
- Backup Batterie für Notstromversorgung
- Integriertes Hygrometer für Temperatur und Luftfeuchtigkeitsüberwachung
- Integration von bis zu 32 Funkkomponenten und bis zu 4 IP Kameras
- 3-farbiges Ambilight, Helligkeit einstellbar (rot: scharf, grün: unscharf, gelb: Fehler)
- Supervision der Sensoren und Komponenten
- Geringe Belastung des Netzwerks dank komprimierter Datenübermittlung (H.264 Kompression)

### Technische Daten

Produkt: FUAA35010A

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: weiß

Funk vernetzt: Ja

Gewicht [g]: 540

Ausführung: Funk-Alarmzentrale

Höhe [mm]: 280

Breite [mm]: 280

Abmessungen [mm]: (B x L x H) 280 x 89 x 280

Alarmierung: Push-Benachrichtigung / E-Mail / SMS / Akustisches Warnsignal

Anzahl Benutzer: 1

Anzeige: LED

Batterie - Typ: AA (1,5V)

Bruttogewicht [kg]: 1,04

Gehäusematerial: Kunststoff

Integrierte Sirene: < 90 dB

Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 80

Länge [mm]: 89



Sendeleistung: 4,5 dBm  
Leuchtfarbe: Blau / Gelb / Rot  
Nettogewicht [kg]: 0,54  
Notstromversorgung: Ja  
Spannungsversorgung DC [V]: 5  
Stromaufnahme [mA]: 480  
Funkreichweite [m]: (Je nach Installation) 30 - 100  
Netzwerkanschluss: RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)  
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff: 3  
Kompatibel zu: SHGW10000 / SmartFriendsBox  
Anzahl Ereignisse: 1.000  
Steckertyp: DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm  
Funk-Modulation: FSK  
Software: App: Smartvest (Android / iOS)  
Anzahl Funkzonen: 32  
Anzahl Drahtzonen: 0  
Verschlüsselung: AES128, HTTPS  
Funkfrequenz [MHz]: 868  
Batterie - Batteriebetrieb: Ja  
Max. Betriebstemperatur [°C]: 40  
Min. Betriebstemperatur [°C]: 0  
Farbe: weiß  
VdS Klasse: ohne  
Min. Luftfeuchtigkeit: 10  
Unterstützte IP Kameras: PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 /  
PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x  
Lieferumfang 01 Beschreibung: Smartvest Funk-Alarmanlage  
Lieferumfang 01 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Menge: 6  
Lieferumfang 03 Menge: 1  
Lieferumfang 04 Menge: 1  
Lieferumfang 05 Menge: 1  
Lieferumfang 06 Menge: 1  
Lieferumfang 02 Beschreibung: Batterie AA (1,5V)  
Lieferumfang 03 Beschreibung: Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter  
Lieferumfang 04 Beschreibung: 1m Netzkabel  
Lieferumfang 05 Beschreibung: Kurzanleitung  
Lieferumfang 06 Beschreibung: Montagematerial  
Batterie - Menge: 6  
Produktgruppe: Zentrale